

# Dotec-Audio DeeMute

## ユーザーガイド

### 1. はじめに

Dotec-Audio DeeMute をご利用頂き誠にありがとうございます！

本 VST プラグインは下記の特徴を持つ MIDI トリガーゲートです。

- MIDI ノートを受信するとオーディオをミュートまたはゲートの制御をします。
- MIDIトラックで音を細かく刻むスタッターエフェクトが作れます。
- アタック、リリースを調整してダッキングエフェクトが作れます。

### 2. インストール方法

#### 1. Windows の場合

ダウンロードしたファイルを解凍し、お使いの DAW ソフトの VST フォルダに dll ファイル、VST3 フォルダに vst3 ファイル、AAX フォルダに aaxplugin フォルダをそれぞれコピーします。

(※フォルダにつきましては、各 DAW ソフトのマニュアルを御覧ください)

#### 2. Mac の場合

ダウンロードしたファイルを解凍します。

その中の「install.pkg」を開き、インストーラーの指示に従ってください。

もし DAW ソフトが動作中の場合は一旦終了して再起動してください。

### 3. 操作パネルの説明



#### **POWER スイッチ:**

DeeMute を有効にします。オフでバイパスされます。

#### **FLIP スイッチ:**

ON でダッキング、OFF でスタッターエフェクトになります。

#### **ATTACK:**

MIDI ノートのトリガーを受信してからエフェクトがかかるまでの時間です。

#### **LEVEL:**

常になっている音量、またはダッキング時の音量を調整します。

#### **RELEASE:**

MIDI ノートが OFF になってからエフェクトが解除されるまでの時間です。

#### **セットアップ方法:**

1. エフェクトをかけたいオーディオトラックに DeeMute を挿入します。
2. DeeMute を制御するための MIDI トラックを追加します。
3. MIDI トラックの出力先を DeeMute にします。
4. 何かしらの MIDI ノートを受信すると DeeMute が作動します。

Logic の場合は AU MIDI 制御エフェクトとしてご使用ください。